

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Daihatsu	Sirion		Ab 2007		12 Volt	1/2

### Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Weiß 2,5 mm <sup>2</sup>	(+)	12 poliger grauer Stecker am Sicherungskasten
Anlasser	Schwarz /Rot 2,5 mm <sup>2</sup>	(+)	2 poliger grauer Stecker am Sicherungskasten
Zündung	Blau/Gelb 2,5 mm <sup>2</sup>	(+)	10 poliger grauer Stecker am Sicherungskasten
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	Rot/Weiß 1,5 mm <sup>2</sup>	(+)	Kabelstrang an der A-Säule Richtung Kofferraum
Masse		(-)	Karosserie
Türkontakt und Kofferraumkontakt	Weiß/Hellblau 0,75 mm <sup>2</sup>	(+)	Kabelstrang an der A-Säule Richtung Kofferraum
Kofferraumkontakt		(-)	
Motorhaubenkontakt			
Blinker	Grün /Schwarz mit 2 grauen Streifen  Grün mit 2 grauen Streifen	(+)	24 poliger weiß/schwarzer Stecker am Sicherungskasten
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	Blau/Weiß mit 2 grauen Streifen	(+)	PIN 5
ZV-Schliessen	Blau/Schwarz mit 2 grauen Streifen		PIN 1 10 poliger weißer Stecker am Sicherungskasten SCHALTUNG TYP C
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor) Passives Alarmsystem	Blau/Weiß mit 2 grauen Streifen		PIN 5
ZV-Schliessen (Motor) Passives Alarmsystem	Blau/Schwarz mit 2 grauen Streifen		PIN 1 10 poliger weißer Stecker am Sicherungskasten
Manipulation			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Daihatsu	Sirion		Ab 2007		12 Volt	1/2

Passives Alarmsystem						
Kofferraum-Öffnen						
Tankdeckel-Öffnen						
Fensterheber LF						
Fensterheber RF						
Fensterheber LH						
Fensterheber RH						
Schiebedach						
Verdeck						
Hupe						
Werksalarmanlage						
Speedpulse				(~)		
Drehzahlsignal				(~)		
Bremslicht						
CAN High						
CAN Low						