

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
NISSAN	X-TRAIL		2003		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	ROT	(+)	SICHERUNGSKASTEN ODER PLUS POL AN DER BATTERIE
Anlasser		(+)	
Zündung	GRÜN-ORANGE	(+)	20 POLIGER GRAUER STECKER AM ZV MODUL.(LENKSÄULE)
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse	SCHWARZ	(-)	A-SÄULE
Türkontakt	ROT-GELB		PIN 1 .20 POLIGER WEISSER STECKER UNTER DEM GETRÄNKEDOSENHALTER
Kofferraumkontakt			
Motorhaubenkontakt			
Blinker	GRÜN-SCHWARZ-ORANGE;GRÜN-GELB-ORANGE	(+)	10 POLIGER WEISSER STECKER UNTER DEM GETRÄNKEDOSENHALTER.
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	LILA	(-)	PIN 4 UND PIN 3 IM 20 POLIGEN GRAUEN STECKER AM ZV MODUL.
ZV-Schliessen	GRÜN		
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			
Werkalarmanlage			
Speedpulse	ROT-SCHWARZ	(~)	16 POLIGER WEISSER STECKER (E106) OBERHALB DES

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
NISSAN	X-TRAIL		2003		12 Volt	2/2

					SICHERUNGSKASTENS.
Drehzahl	signal			(~)	
Bremslicht					