

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Audi	A3	8V	2012	Kompakt	12V	

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Rot rot/violett	(+)	Rückseite Sicherungskasten 73PIN Stecker A am BCM PIN73
Anlasser	Rot	(+)	Weißer 6PIN Stecker am Zündschloss PIN6
Zündung	Gelb/grün	(+)	73PIN Stecker A am BCM PIN44
2. Zündung	Schwarz	(+)	Rückseite Sicherungskasten
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse		(-)	
Türkontakt			
Kofferraumkontakt			
Motorhaubenkontakt			
Blinker	Schwarz/weiß schwarz/grün	(+)	46PIN Stecker B am BCM PIN36 selber Stecker PIN20
Standlicht		(+)	
Abblendlicht	Grau/schwarz	(+)	46PIN Stecker B am BCM PIN10
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht	Violett oder blau/schwarz	(+)	46PIN Stecker B am BCM PIN11
ZV-Öffnen			
ZV-Schliessen			
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			
Werksalarmanlage			
Speedpulse		(~)	
Drehzahlsignal		(~)	
Bremslicht	Schwarz/rot	(+)	4PIN Stecker am Schalter PIN3
CAN High	Orange/grün		73PIN Stecker A am BCM PIN16
CAN Low	Orange/braun		73PIN Stecker A am BCM PIN17
Warnblinker	Violett/rot	(-)	73PIN Stecker C am BCM PIN42

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Audi	A3	8V	2012	Kompakt	12V	

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.