

Hersteller	Renault	Dokument Nr.	5212
Baujahr/Modell	Megane 1997	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	grau	negativ	an der Innenraumleuchte
Zündung	gelb	positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung	orange	positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt	braun	negativ	am Kofferraumlicht
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	violett	negativ	ZV Schalter Mittelkonsole
ZV entriegeln	rosa	negativ	ZV Schalter Mittelkonsole
Blinker	beige + orange	positiv	in Schwellerleiste auf Fahrerseite
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts	siehe Notes	Wechselpol.	Schalter in der Türe
Elektr. Fenster links	siehe Notes	Wechselpol.	Schw. Stecker an Zentralelektrik
1. Zündschlossstellung	ge/gn	positiv	am Zündschloss
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht	dunkelbraun	positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)		negativ	an den Einspritzdüsen
Rückfahrleuchtsch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	unter Armaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes:Fensterheber links: auf = weiß , zu = beige (Ruhezustand ist Masse , Schaltimpuls ist +12Volt . Fensterheber rechts : auf = weiß/orange , zu = braun/orange (wenn Zündung aus ist,sind Kabel Potentialfrei , wenn Zündung an ist sind Kabel im Ruhezustand auf +12 Volt und werden mit Masse geschaltet).

Abblenlicht:weiß/orange + grau/orange . Standlicht:blau/orange . Alle +12Volt gesteuert. Abgriff direkt am Kabelbaum vom Lichtschalter.
